Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



CASAMBI-Relaissteuerung

Artikel-Nr:	MINI-1RL-CASAMBI	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (14)	CHF 150.20

Beschreibung

MINI-1RL-CASAMBI ist ein CASAMBI©-Relaismodul mit potentialfreiem Schließer (N.O.) zur Steuerung nicht dimmbarer Verbraucher und mit potentialfreiem Eingang (z. B. HLK-Anlagen, automatische Garagentore usw.). Es kann ferngesteuert über Bluetooth mittels der CASAMBI©-App, über das Mesh-Netzwerk oder lokal über einen Schließer-Taster gesteuert werden. MINI-1RL-CASAMBI kann über drei verschiedene Stromversorgungsarten betrieben werden: 230 VAC bei 50/60 Hz, 24 VDC Konstantspannung oder 12 VDC SELV-Konstantspannung und eignet sich zum Ansteuern nicht dimmbarer Lasten wie Glühlampen/Halogenlampen, LED-Lampen/Treiber, Hochfrequenz-Leuchtstofflampen, elektronische oder drahtgewickelte Transformatoren oder Motoren. Das Relaismodul kann einen Ausgangsstrom von bis zu 13 A (abhängig von der angeschlossenen Last) liefern und verfügt über folgende Schutzvorrichtungen: Dauerhafte Netzüberspannung (nicht austauschbare Sicherung), Netzspannungsspitzen, Übertemperatur.

Technische Daten

- Steuerung nicht dimmbarer Verbraucher
- Stromversorgung AC oder DC: 230 VAC (AC/24V INPUT), 24 VDC (AC/24V INPUT), 12 VDC (12V INPUT) (SELV empfohlen)
- Ausgang (RELAY OUT): N.O.-Relais (potentialfreier Kontakt), schaltet bis zu 13 A
- Lokale Steuerung (PUSH): 1 N.O.-Tastereingang, programmierbar zur Steuerung von CASAMBI©-Geräten
- Fernsteuerung: über Bluetooth Low Energy (CASAMBI©-App)
- Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen
- Erweiterter Temperaturbereich
- 100 % Funktionstest
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ansteuerung	Low Voltage Push, Casambi
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	13
Länge (mm)	44
Breite (mm)	57

Höhe (mm)	25
IP Schutz	IP20
Anschluss	Schraubklemme
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	DalcNet
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...24
Kanäle	1
Produktserie	MINI
Eingangsspannungsbereich (Vac)	110 bis 240