



40W LED Treiber CC 350-1050mA, 2-100Vdc, KNX

Artikel-Nr: LCM-40KN

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)
and:

CHF 85.10

Beschreibung

LCM-40KN ist ein 40W AC/DC LED Konverter mit Konstantstromausgang. Durch die integrierte KNX Schnittstelle kann der Treiber direkt über ETS programmiert und über den KNX Bus gesteuert werden. Ein KNX-DALI Gateway wird dadurch überflüssig.

KNX Funktionen

CLO

Der Lichtstrom von LEDs nimmt mit der Zeit ab, wenn die Dioden altern. Die CLO-Funktion (Constant Light Output) wird verwendet, um den Abfall des Lichtstroms der Leuchte kontinuierlich zu kompensieren. Nach Einstellung im ETS erfolgt die Kompensation automatisch

Treppenhausfunktion

Zeiten, Helligkeitswerte und Alarmfunktionen lassen sich im ETS programmieren

Szenen

Szenen können mit anderen KNX Produkten wie Aktoren, KNX-Steckdosen etc. kombiniert werden. Dadurch lassen sich umfassende Szenen auf Knopfdruck realisieren

KNX Taster Funktion

Mit der integrierten Tasterfunktion kann ein kostengünstiger 230Vac Taster zur Steuerung verwendet werden.

Betriebsstundenzähler, Verbrauchszähler

Erhalten Sie die totale Kontrolle über die verwendeten LED Netzteile im Gebäude. Fragen Sie ab wie lange die einzelnen LED Konverter im Betrieb sind und wie viel Strom die einzelnen Leuchten verbraucht haben.

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 295
Leistung (W)	40
Ausgangsstrom (mA)	350, 500, 600, 700, 900, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	2...100

Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	AC Push Dimming, KNX
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	123.5
Breite (mm)	81.5
Höhe (mm)	23
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	Constant lumen output, Korridorfunktion, NTC Funktion
Produktserie	LCM
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	3 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Strom (mA)	350, 500, 600, 700, 900, 1050
Wirkungsgrad typ.	90%