




## Kontakte / Einstellungen bei Verwendung von HUMMEL Crimpkontakten (Crimpzange 7.000.900.908)

Kontakte	Typ	Anschlussbereich	Artikelnummer
	Crimpstift 1,5 mm, gedreht .....	0,75 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.901.521 <sup>1</sup>
	Crimpstift 1,5 mm, gedreht .....	1,5 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.901.531
	Crimpstift 1,5 mm, gedreht .....	2,5 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.901.541
	Crimpbuchse 1,5 mm PE, gedreht .....	0,75 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.911.522 <sup>1</sup>
	Crimpbuchse 1,5 mm PE, gedreht .....	1,5 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.911.532
	Crimpbuchse 1,5 mm PE, gedreht .....	2,5 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.911.542
	Crimpbuchse 1,5 mm, gedreht .....	0,75 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.901.522 <sup>1</sup>
	Crimpbuchse 1,5 mm, gedreht .....	1,5 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.901.532
	Crimpbuchse 1,5 mm, gedreht .....	2,5 mm <sup>2</sup> .....	A712-7.010.901.542



Artikelnummer	Crimpkontakt	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Crimpdornzustellung	Locatorstellung
A712-7.010.901.531	Crimpstift 1,5 mm	1,5	1,45	P1
A712-7.010.901.541	Crimpstift 1,5 mm	2,5	1,70	P1
A712-7.010.911.532	Crimpbuchse 1,5 mm PE	1,5	1,45	P2
A712-7.010.911.542	Crimpbuchse 1,5 mm PE	2,5	1,70	P2
A712-7.010.901.532	Crimpbuchse 1,5 mm	1,5	1,45	P3
A712-7.010.901.542	Crimpbuchse 1,5 mm	2,5	1,70	P3

Die genannten Einstellungen sind nur Richtwerte, die tatsächlichen Litzenquerschnitte haben herstellerbedingte Toleranzen.

\* auf Anfrage