



21W LED Treiber Konstantstrom 150-500mA, 10-42Vdc

Artikel-Nr: FLS-21-500 LDC
Lagerbest Sofort Lieferbar
and: (1016)

CHF 23.70

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-21-500 LDC mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 500mA im Spannungsbereich von 10 bis 42Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Side Covers für den Betrieb ausserhalb der Leuchte sind ab Werk montiert.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 10 bis 42Vdc
- Einstellbare Ausgangsströme 150 / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 450mA / 500mA
- Abmessungen 97 x 43 x 30mm (L x B x H) ohne Side Cover / 130x43x30mm mit Side Cover
- Side Cover ab Werk vormontiert

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Leistung (W)	20
Ausgangsstrom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...42
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	97
Breite (mm)	43
Höhe (mm)	30
IP Schutz	IP20

Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	FLS
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Strom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Vorwärtsspannung (Vdc)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Ansteuerung	nicht dimmbar
Wirkungsgrad typ.	85%