



M16 Crimpeinsatz (w) 6+PE, für Buchsen, ohne Kontakte, 630V

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr: 7003961102
Lagerbest Sofort Lieferbar (10)
and:

CHF 7.70

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz – M16 Signal 7-polig 6+PE, Crimpeinsatz ohne Kontakte Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 7
- **Polbild:** 6 + PE
- **Kodierung:** PE
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 6
- **Anzahl der Kontakte PE:** 1
- **Kontakt-Ø Signal:** 1.25 mm
- **Nennstrom Signal:** 16 A
- **Nennspannungen bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 500V~
- **Prüfspannung Signal:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** $>10^8 \Omega$
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C...+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Crimpeinsatz
Polzahl	7

Nominalstrom (A)	16
Nominalspannung (V)	630
Anschluss	Crimpanschluss
Zertifikate	UL
Temperaturbereich	-40...+125°C
Verschmutzungsgrad	3