



200W LED Netzteil mit PWM Ausgang 36V/5.55A, DALI2, AC Push

Artikel-Nr: PWM-200-36DA2

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 101.40

Beschreibung

Das PWM-200 mit PWM Ausgang ist ideal für den Betrieb von Konstantspannungs LED Anwendungen mit wie z.Bsp. LED Streifen. Die Treiber können mit DALI oder mit AC Taster gedimmt werden.

Ansteuerung

- DALI
- AC Push

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.2% bis 100% der angeschlossenen Last.

Technische Daten

- Stand-By-Verbrauch 0.5W
- Eingebaute DALI 2.0 Schnittstelle
- Dimmbar mit AC Push
- Dimmbereich 0.2 bis 100%
- EL Zulassung für Notstromsysteme
- Ausgangsspannung mit PWM Dimmingfrequenz von 2.5kHz
- IP67 Design für kurzzeitiges Untertauchen
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Abmessungen 195 x 68 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	110 bis 277
Leistung (W)	200
Ausgangsspannung (Vdc)	36
Ausgangsstrom (A)	5.55

Kanäle	1
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	PWM
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	195
Breite (mm)	68
Höhe (mm)	39.5
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Produktserie	PWM
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Wirkungsgrad typ.	94%