



Signalwandler CASAMBI zu DALI oder 0/1-10V, Eingang CASAMBI, Ausgang DALI oder 0/1-10V

Artikel-Nr: SLIM-CBU-DALI

Lagerbest Sofort Lieferbar (32)
and:

CHF 105.20

Beschreibung

Der SLIM-CBU-DALI ist ein Konverter von CASAMBI zu DALI/0-10V mit einem integrierten DALI-Netzteil, der die Steuerung von bis zu 15 DALI-Geräten über die CASAMBI-App oder die konfigurierbare Tasterschnittstelle ermöglicht. Es können bis zu 8 DALI-Gruppen gesteuert werden, und die DALI-Inbetriebnahme kann direkt über die Casambi-App durchgeführt werden. Das Gerät empfängt Befehlssignale von der Casambi-App und wandelt sie entsprechend in DALI- oder 0/1-10V-Befehle um, die für die jeweilige Leuchte geeignet sind. Dabei können sowohl DT6- und DT8-Befehle als auch analoge Befehle im Bereich von 0 bis 10V übertragen werden. Für die genaue Zuordnung der Casambi-DALI Konvertierungsadressen verweisen Sie bitte auf die Tabelle "TYPE OF PROFILES" im Datenblatt. Die CASAMBI-App steht kostenfrei im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit.

Technische Daten

- UMWANDLER+CASAMBI+DALI
- Eingang: 230Vac
- Befehl: CASAMBI APP
- Signalwandler von Casambi nach DALI
- Signalwandler von Casambi zu 0/1-10V
- Möglichkeit der Steuerung von DALI oder 0/1-10V Geräten über die Casambi APP
- Erweiterter Temperaturbereich
- Dimensionen: 136 x 29 x 21mm
- 100%ige Funktionsprüfung
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 240
AC Netzfrequenz	50/60Hz
Länge (mm)	136
Breite (mm)	29
Höhe (mm)	21

Hersteller	DalcNet
IP Schutz	IP20
Ansteuerung	Casambi
Leistung (W)	3
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SLIM
Herstellergarantie	5 Jahre