



## 120W Fire and Security Netzteil - USV und Batterieladefunktion 48V Batterie

Artikel-Nr: LAD-120D  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 32.40

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 32.40</del> | CHF 30.90 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 30.90</del> | CHF 29.60 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 29.60</del> | CHF 28.70 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Die LAD-120 Serie ist ein 120W preiswertes AC/DC Sicherheitsnetzteil mit USV-Funktion. Der Eingangsbereich reicht von 90Vac bis 264Vac und unterstützt die Ausgänge 13,8V, 27,6V, 41,5V und 55,2Vdc. Mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 88% und eingebautem AC- und Batterieschalter für einfache Wartung. Darüber hinaus bietet die Serie LAD-120 auch TTL-Signale für AC OK, Batterietrennung, Verpolungsschutz der Batterie (kein Schaden), Detektion von niedrigem Batteriestand, voller Batterie und Batterieentladung, um eine einfache Integration in Sicherheits- und Brandschutzsysteme zu ermöglichen.

## Technische Daten

- Eingebautes Ladegerät und USV Funktion
- TTL Signale für Statuserkennung: AC OK, Batterietrennung, Verpolungsschutz, Batteriestand niedrig, Batterie voll, Batterie entladen
- Eingebaute Schalter für Netzunterbrechung und Batterieabtrennung
- Forcierter USV Modus für Batteriewartung
- Geeignet für Blei- und Lithiumbatterien
- Ausgangsspannung Regelbar -20%/+5%

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Leistung (W)                   | 120        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 55.2       |
| Länge (mm)                     | 159        |
| Breite (mm)                    | 97         |
| Höhe (mm)                      | 30         |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Anwendung               | Fire & Security                 |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                         |
| Wirkungsgrad typ.       | 86%                             |
| Schutzklasse            | Class I                         |
| Einstellbereich Vdc max | 58                              |
| Weitere Funktionen      | Batterieladegerät, USV Funktion |
| Einstellbereich Vdc min | 43.5                            |
| Batteriespannung (Vdc)  | 48                              |
| Ladestrom (A)           | 1                               |
| Produktserie            | LAD                             |