Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

50W LED Treiber Konstantstrom 350-1050mA, 15-51Vdc, DALI2, AC Push, MD Stecker

Artikel-Nr:	FMS-50-1050 DALI2 LD-MD	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 57.30

Beschreibung

Der LED Treiber FMS-50-1050 DALI2 LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 350 bis 1050 mA im Spannungsbereich von 15 bis 51Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Der Dimmbereich liegt bei 1 bis 100% und kann über AC Push oder DALI gesteuert werden. Mit MD Steckverbinder MD-WIRE0500-F-AWG20 montiert.

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 15 bis 51Vdc
- Einstellbare Ausgangsströme 350mA / 400mA / 450mA / 500mA / 550mA / 600mA /650mA / 700mA / 750mA / 800mA / 850mA / 900mA / 950mA / 1000mA / **1050mA (Factory Setting)**
- Dimmbereich 1 bis 100%, 1-13% mit PWM 3kHz, 13% bis 100% mit Amplitudendimmung
- Unterstützt DALI Maintenance (Part 251,252,253)
- EOFI Level 100%
- Abmessungen 280 x 30 x 21mm (L x B x H)
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller: Eaglerise
- Für die T5/T8 LUT LED Leuchten

Zusätzliche Information

Strom (mA)	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Vorwärtsspannung (Vdc)	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Leistung (W)	50
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Anwendung	Single Color

Länge (mm)	280
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsstrom (mA)	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	15...51
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Wirkungsgrad typ.	90%