Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



35W LED Treiber Konstantstrom 150 bis 700mA, 15-51Vdc, DALI2, AC Push, MDY Stecker

Artikel-Nr:	FMS-35-700 DALI2 LD-MDY	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 36.70

Beschreibung

Der LED Treiber FMS-35-700 DALI2 LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 700 mA im Spannungsbereich von 15 bis 51Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Der Dimmbereich liegt bei 1 bis 100% und kann über AC Push oder DALI gesteuert werden. Mit Y Steckverbinder MD-WIRE0500-YF-AWG20 montiert

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 15 bis 51Vdc
- Einstellbare Ausgangsströme 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 450mA / 500mA / 550mA / 600mA / 650mA / **700mA (Factory Setting)**
- Dimmbereich 1 bis 100% von 250 bis 700A und minimum Dimmlevel 4mA bei 150 bis 250mA
- Unterstützt DALI Maintenance (Part 251,252,253)
- EOFI Level 100%
- Abmessungen 280 x 30 x 21mm (L x B x H)
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller: Eaglerise
- Mit Y Steckverbinder MD-WIRE0500-YF-AWG20 montiert
- Für die T5/T8 LUT LED Leuchten

Zusätzliche Information

Strom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Vorwärtsspannung (Vdc)	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Leistung (W)	35
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch

Anwendung	Single Color
Länge (mm)	280
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Hersteller	Eaglerise
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsstrom (mA)	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	15...51
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Wirkungsgrad typ.	90%