



480W Intelligentes Hutschienennetzteil mit USV Funktion 48V/10A, CANbus

Artikel-Nr: DRS-480-48CAN

Lagerbest. Lieferbar auf
and: Bestellung (0)

CHF 205.70

5+	CHF 205.70	CHF 195.90	(4% sparen)
10+	CHF 195.90	CHF 187.30	(8% sparen)
20+	CHF 187.30	CHF 181.90	(11% sparen)

Beschreibung

DRS-480-48CAN ist ein intelligentes Hutschienennetzgerät mit eingebauter USV Funktion. Neben dem Primärausgang verfügt das Netzteil über einen Ladeausgang für das Laden einer Backup-Batterie. Je nach Belastung der Primärausgangs stellt die intelligente Ladeelektronik automatisch mehr Energie für das Laden der Batterie zur Verfügung. Am Netzteil können per DIP-Switch acht verschiedene Ladekurven eingestellt werden. Für die Fernüberwachung stehen Relaiskontakte für AC Fail, Charger Fail, DC OK und Battery Low zur Verfügung. Mit der eingebauten MODBus Schnittstelle kann die Überwachung auch Digital vorgenommen werden. **CANBus Version** Programmierung der Ladekurve über Smart Battery Programmer [SBP-001](#)

Technische Daten

- All in one Lösung für Netzgerät, DC USV, Batterieladegerät und Statusüberwachung
- Form C Relais Kontakte für AC OK, DC OK, Battery Low, Charger Fail
- CANbus Schnittstelle eingebaut
- 2- oder 3 stufige Ladecharakteristiken einstellbar mit DIP Switch
- Automatische Lastverteilung zwischen angeschlossener Last und Batterieladung
- Programmierung spezifischer Ladekurve über [SBP-001](#)

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	480
Ausgangsstrom (A)	10
Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 305
Breite (mm)	110
Höhe (mm)	125.2
Tiefe (mm)	150.7

Zertifikate	EN62368-1, IEC62368-1, UL62368-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III
Weitere Funktionen	Batterieladegerät, USV Funktion
Überlastverhalten	Constant current limiting
Statussignale	AC OK Relais Kontakt, Battery Low, Charger Fail, DC OK Relais Kontakt
Ansteuerung	CANBus
Produktserie	DRS
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	93%
Batteriespannung (Vdc)	48
Ladestrom (A)	7.7
Anschluss	Schraubklemme