
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Stromwandler 125A / Messbereich 200A / hohe Genauigkeit / schnelle Reaktionszeit / DC, AC und Impulsströme

Artikel-Nr:	LA 125-P	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 51.05

Beschreibung

- Serie: LA125
- Closed loop Hall-Effekt-Stromsensor (AC, DC, Pulsstrommessung)
- Galvanische Trennung von Primär- und Sekundärkreis
- Bandbreite: DC bis 100 kHz
- Gehäuse: UL 94-V0 Kunststoff
- Montage: PCB
- Trough-Hole
- 5 Jahre Garantie
- Vorteile: Hervorragende Genauigkeit, sehr gute Linearität, geringer Temperaturdrift, optimierte Reaktionszeit, grosse Frequenzbandbreite, keine Einfügungsverluste, hohe Störfestigkeit, Überlastfähigkeit
- Typische Anwendungen: Antriebe, Frequenzumrichter, batteriebetriebene Anwendungen USV, SMPS, Schweissanwendungen

Technische Daten

- Nennstrom: 125 A
- Messbereich: bis 200A
- Stromausgang, direktabbildend: 125 mA
- Versorgung: ±12 … 15 V bipolar
- Genauigkeit: ±0.8 %
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Zusätzliche Information

Primärstrom Ipn	125A
Primärsignal	AC + DC
Messbereich Ipm	+/-200A
Sekundäres Ausgangssignal	125mA
Signalaufbereitung	Direktabbildend

Versorgung	+/- 12…15Vdc
Genauigkeit	0.8%
Temperaturbereich	-40...+85°C
Frequenzbandbreite	DC…100kHz
Reaktionszeit (typ.)	<1µs
Gehäuse Montage	Leiterplatte
Anwendung	Industrie
Hersteller	LEM