



75W LED Netzteil mit PWM Ausgang 12V/6.3A, 3in1 Dimming

Artikel-Nr: SPWM-75-12

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)
and:

CHF 43.80

Beschreibung

SPWM-75-12 ist ein LED Konverter mit PWM Ausgang und integrierter 3in1 Schnittstelle. Das Netzteil ist für den Betrieb von Konstantspannungs LED Anwendungen geeignet.

Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Helligkeit, 6V=6% Helligkeit, 0V=Aus)
- Widerstand (100k?=100% Helligkeit, 6k? =1% Helligkeit, 0k?=Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Helligkeit, 6% Duty Cycle=1% Helligkeit, 0% Duty Cycle=Aus)

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 6% bis 100% der angeschlossenen Last.

Technische Daten

- Stand-By-Verbrauch <0.5W
- 3in1 Dimming (Widerstand, PWM Signal, 0-10V, 1-10V)
- Dimmbereich 6 bis 100%
- Ausgangsspannung mit PWM Frequenz von 3.2kHz
- EL Zulassung für Notstromsysteme
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Abmessungen 290x 38 x 28.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	12
Leistung (W)	75
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung
Dimmart	PWM
Kanäle	1
Anwendung	Single Color

Produktserie	SPWM
Ausgangsstrom (A)	6.3
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Länge (mm)	290
Breite (mm)	38
Höhe (mm)	28.5
IP Schutz	IP20
Anschluss	Schraubklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Spannungseinstellung am Gerät
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	89%
Herstellergarantie	5 Jahre