Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

200W LED Netzteil mit PWM Ausgang 48V/4.17A, 3in1 Dimming

Artikel-Nr:	PWM-200-48	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 92.20

Beschreibung

PWM-200-48 ist ein LED Konverter mit PWM Ausgang und integrierter 3in1 Schnittstelle. Das Netzteil ist ausgelegt für den Betrieb von Konstantspannungs LED Anwendungen.

Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Helligkeit, 0.6V=1% Helligkeit, 0V=Aus)
- Widerstand (100k?=100% Helligkeit, 6k? =1% Helligkeit, 0k?=Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Helligkeit, 6% Duty Cycle=1% Helligkeit, 0% Duty Cycle=Aus)

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 1% bis 100% der angeschlossenen Last.

Technische Daten

- Stand-By-Verbrauch <0.5W
- 3in1 Dimming (Widerstand, PWM Signal, 0-10V, 1-10V)
- Dimmbereich 1 bis 100%
- Ausgangsspannung mit PWM Frequenz von 4kHz
- EL Zulassung für Notstromsysteme
- IP67 Design für kurzzeitiges Untertauchen
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Abmessungen 195 x 68 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	110 bis 277
Leistung (W)	200
Ausgangsspannung (Vdc)	48
Ausgangsstrom (A)	4.17
Kanäle	1

Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung
Dimmart	PWM
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	195
Breite (mm)	68
Höhe (mm)	39.5
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Produktserie	PWM
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Wirkungsgrad typ.	94%