



150W LED Treiber Konstantspannung 24V/6.25A, DALI2, AC Push

Artikel-Nr: LS-150-24 DALI2 LI1
Lagerbest Sofort Lieferbar (812)
and:

CHF 97.50

Beschreibung

LS-150-24 DALI2 LI1 ist ein 150W LED Konverter mit 24Vdc Ausgangsspannung. Das Licht kann über DALI2 oder mit einem einfachen Taster (AC Push) gesteuert werden. Die 20kHz PWM Dimmfrequenz sorgt für ein flackerfreies Dimmen. Der Anschluss mit Federzugklemmen ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation. Durch die Breite von nur 38mm ist der Treiber auch für den Einbau in schmalere Profile geeignet.

Technische Daten

- Leerlaufstromverbrauch 0.5W
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle und AC Push
- Ausgangsspannung mit PWM Dimmung mit hoher Frequenz von 20kHz
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Federzugklemmen und Werkzeuglose Montage der Abdeckungen erleichtern die Installation
- Verbesserte Schaltung zur Verhinderung von Nachglimmen
- Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung über DALI integriert (Part 251,252,253)
- EOFI 15%
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessungen 318 x 38 x 30mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Leistung (W)	150
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Ausgangsstrom (A)	6.25
Kanäle	1
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	PWM

Anwendung	Single Color
Länge (mm)	318
Breite (mm)	38
Höhe (mm)	30
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	LS
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Eaglerise
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Korridorfunktion
Wirkungsgrad typ.	91%